



Afschakelplan Meubelfabriek Theuns

To do :

- ✗ Iedereen stopt ten laatste om 16u30 en kan ook thuis eventueel voorbereidingen treffen.
- ✗ Conciërge doet zijn sluitingsronde vóór dat er afgeschakeld wordt. Compressoren en alle machines en verlichting worden correct uitgezet, daarna gaat de hoofdschakelaar “fabriek” uit.
- ✗ De fabriekspoort wordt elektrisch ontkoppeld zodat de poort manueel kan geopend worden, door chauffeur die eventueel nog thuis moet komen of door veiligheidsdiensten.
- ✗ Stookinstallatie: de gevraagde temperatuur wordt 10° lager ingesteld, zodat bij afschakeling de ketelschroef zeker leeg is, en "terugkruipen" van vuur onmogelijk is.
- ✗ Elektronische apparatuur (gsm laders, etc.) uit stopcontacten trekken, zodat er bij het terug inschakelen geen schade is aan deze apparatuur.
- ✗ Alle pc's en de server correct afsluiten.
- ✗ Octopus (externe inbraak- en brandbeveiliging) op voorhand verwittigen.
- ✗ Ramen en deuren sluiten. (vrieskoude buiten houden)
- ✗ Rondgang doen na het opschakelen, zo kan men zien of dat alles terug normaal functioneert.

Tips en tricks :

- ✗ Elke stroomonderbreking wordt door de FOD 24u vooraf gemeld.
- ✗ De elektrische sectionale brandpoorten kunnen niet geopend worden waardoor bepaalde zones enkel te bereiken zijn via de nooduitgangen (sleutels liggen bij de conciërge).
- ✗ De sectionale Crawford buiten poorten kunnen door het trekken aan de koord (binnen) ontgrendeld worden en zijn bijgevolg hand bediend.
- ✗ GSM's op voorhand opladen.
- ✗ Men kan het netwerk van de gsm op een Nederlands netwerk instellen, zodat de veiligheidsdiensten in geval van nood ten allen tijde kunnen verwittigd worden.

- ✘ Alle heftrucks hebben spots die gedurende uren blijven branden. Deze kunnen desgevallend op bepaalde plaatsen gericht worden.
- ✘ Heftrucks op voorhand opladen.
- ✘ Radio op batterijen voorzien zodat men de berichtgevingen over de afschakeling kan volgen.
- ✘ Zaklampen vooraf klaar leggen.
- ✘ 1 lamp laten branden zodat men achteraf direct weet of dat er terug stroom is.